

# **ASSESSMENT PEMBELAJARAN MENGUNAKAN QUIZ**

PROF. DR. IR. BAMBANG SUJANARKO, M. M.  
LP3M UNIVERSITAS JEMBER

# DAFTAR ISI

A. MEMBUAT MENU QUIZ

B. MEMBUAT KATEGORI BANK SOAL

C. MENYUSUN DAN MENAMBAHKAN SOAL BARU PILIHAN GANDA

D. MENYUSUN DAN MENAMBAHKAN SOAL BARU *ESSAY*

E. MEMBUAT SOAL DI PENYEDIA KUIS DI LUAR E-LEARNING (MMP)

F. PENILAIAN DAN EVALUASI QUIZ PILIHAN GANDA

G. PENILAIAN DAN EVALUASI QUIZ *ESSAY*

## A. MEMBUAT MENU QUIZ

1. Buka [sso.unej.ac.id](http://sso.unej.ac.id)



2. Login dengan User Name dan Password

3. Masuk ke Akademik → Perkuliahan → Klik Link suatu mata kuliah → Turn Editing On

**MMP** Media Manajemen Pembelajaran Universitas Jember

Social networks: Twitter, Facebook, YouTube, Instagram

User: BAMBANG SUJANARKO

Navigation: Dashboard > My > Rangkaian Listrik (B-TM-5605)-19202

## Rangkaian Listrik (B-TM-5605)-19202

Your progress ?

### PERANGKAT PEMBELAJARAN

Bagian ini akan menyajikan dokumen perangkat pembelajaran yang berupa Silabus, RPS, Kontrak Kuliah dll

- Referensi Utama
- SILABUS RL
- RPS RL
- Kontrak Kuliah RL

Hidden from students

Announcements

Turn editing on

#### Rangkaian Listrik (B-TM-5605)-19202

- Participants
- Badges
- Competencies
- Grades

Dashboard

Site home

Calendar

#### SEARCH FORUMS

Turn editing on

Go

Advanced search ?

#### LATEST ANNOUNCEMENTS

Add a new topic...


(No announcements have been posted yet.)

#### UPCOMING EVENTS

Daring 3 April

Today, 8:50 AM ▶ 10:30 AM

4. Pada suatu Topik tertentu → Klik Add an activity or resource → Pilih Quiz → Klik Add



## 5. Memberi nama dan Diskripsi serta Contreng *Display description on course page*

MMP

My courses ▶

SISTER

Panduan MMP


This course ▶

🔍

🔔

🗨️

2

 BAMBANG SUJANARKO ▶

# Rangkaian Listrik (B-TM-5605)-19202

✓ Adding a new Quiz to 13. UTS 1 ?

▶ Expand all

▼ General

Name !




UTS 1

Description

Paragraph

**B** *I*

- ☰
- ☷

 🔗 🔄 📎   

Kerjakan soal berikut dengan

Save and return to course

Save and display

Cancel

Path: p

6. Mengatur Waktu Quiz (Saat Mulai, Diakhiri, Batas Waktu, tindakan saat waktu habis), misalnya seperti gambar berikut.

### ▼ Timing

Open the quiz ?

9 April 2019 10 40  ☒ Enable

Close the quiz

9 April 2019 12 30  ☒ Enable

Time limit ?

70 minutes ☒ Enable


When time expires ?

Open attempts are submitted automatically ▼

Submission grace period ?

0 minutes ☐ Enable

## 7. Mengatur Penilaian (Berapa kali dapat mengerjakan kuis dan cara penilaian) serta tampilan soal



The image shows a configuration interface for a quiz, divided into two main sections: 'Grade' and 'Layout'.

**Grade Section:**

- Grade category** (with a help icon): A dropdown menu currently set to 'Uncategorised'.
- Grade to pass** (with a help icon): An empty text input field.
- Attempts allowed**: A dropdown menu currently set to '2'.
- Grading method** (with a help icon): A dropdown menu currently set to 'Highest grade'.

**Layout Section:**

- New page** (with a help icon): A dropdown menu currently set to 'Every question'.

8. Mengatur sifat pertanyaan dan tipikal review (hilangkan sejumlah contreng seperti gambar). Lalu klik Save and return to course, kuis akan tampil di salah satu topik maka kuliah yang dituju.

▼ Question behaviour

Shuffle within questions ?

Yes ▼

How questions behave ?

Deferred feedback ▼

Show more...

▼ Review options ?

| During the attempt                                      | Immediately after the attempt                   | Later, while the quiz is still open             | After the quiz is closed                              |
|---|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> The attempt ?       | <input checked="" type="checkbox"/> The attempt | <input checked="" type="checkbox"/> The attempt | <input checked="" type="checkbox"/> The attempt       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Whether correct ?   | <input type="checkbox"/> Whether correct        | <input type="checkbox"/> Whether correct        | <input checked="" type="checkbox"/> Whether correct   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Marks ?             | <input type="checkbox"/> Marks                  | <input type="checkbox"/> Marks                  | <input checked="" type="checkbox"/> Marks             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Specific feedback ? | <input type="checkbox"/> Specific feedback      | <input type="checkbox"/> Specific feedback      | <input checked="" type="checkbox"/> Specific feedback |
| <input checked="" type="checkbox"/> General feedback ?  | <input type="checkbox"/> General feedback       |   |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Right answer ?      | <input type="checkbox"/> Right answer           |   |   |
| <input type="checkbox"/> Overall feedback ?             | <input type="checkbox"/> Overall feedback       | <input type="checkbox"/> Overall feedback       | <input checked="" type="checkbox"/> Overall feedback  |

Save and return to course

Save and display

Cancel

## B. MEMBUAT KATEGORI BANK SOAL

1. Klik Setting (roda gigi) dibagian kanan atas agak ketengan, lalu pilih dan klik More
2. Scroll ke bawah dan pada bagian Question bank, klik Categories

The screenshot displays a Moodle course interface. At the top, there's a header with social media icons and a user profile for BAMBANG SUJANARKO. Below this is a navigation bar with a search icon, a settings gear icon, and a notification bell. A dropdown menu is open from the settings gear, listing options: Edit settings, Turn editing on, Course completion, Filters, Gradebook setup, Backup, Restore, Import, Reset, and More... The left sidebar contains a list of course sections: Rangkaian Listrik (B-TM-50), Participants, Badges, Competencies, and Grades. The main content area shows a 'SEARCH FORUMS' section with a search box and a 'Go' button, followed by a 'LATEST ANNOUNCEMENTS' section. On the right side, there are three main sections: 'Badges' with links for Backup, Restore, Import, and Reset; 'Badges' with links for Manage badges and Add a new badge; and 'Question bank' with links for Questions, Categories, Import, and Export.

| Section       | Options  |
|---------------|--|
| Settings      | Edit settings, Turn editing on, Course completion, Filters, Gradebook setup, Backup, Restore, Import, Reset, More... |
| Badges        | Backup, Restore, Import, Reset, Manage badges, Add a new badge   |
| Question bank | Questions, Categories, Import, Export  |

- 3. Tambahkan kategori dengan memilih Induk kategori, misalnya akan dijadikan induk utama, maka pilih Top
- 4. Beri nama kategori, misalnya UTS Mata Kuliah .....
- 5. Lalu tambahkan dengan klik Add category dan akan muncul kategori yang ditambahkan. Angka (0) menunjukkan belum ada pertanyaan yang ditambahkan atau dibuat.

▼ Add category

Parent category ?

Default for Rangkaian Listrik(C-TM-13952)-17182 (29)

Name !

Category info

Paragraph

B

I

Path: p

Add category


ID number ?

• UAS 2018 TRAF0 (108)

• UTS Mata Kuliah Rangkaian Listrik (0)

## C. MENYUSUN DAN MENAMBAHKAN SOAL BARU PILIHAN GANDA

1. Kembali ke menu mata kuliah tertentu, lalu klik nama Quiz yang telah dibuat
2. Klik Edit Quiz



Header

### Rangkaian Listrik (B-TM-5605)-19202

Page top

#### UTS-1

Return to: 13. UTS 1 ↗

Grading method: Highest grade

No questions have been added yet

Edit quiz

Back to the course

3. Atur Maksimum Grade 100, Contreng Shuffle untuk soal yang diacak, Klik Add
4. Pilih ***a new question*** dari 3 tipe soal, yaitu baru, dari blok dan acak

MMP

My courses ▶

SISTER

Panduan MMP

This course ▶


Participants ▶

🔍

🕒

🔔

💬<sup>2</sup>

 BAMBANG SUJANARKO ▶

Dashboard

My

Ra

13


UT

Edit quiz

Header

Rangkaian Listrik (B-TM-5605)-19202


Page top

Editing quiz: UTS-1 

Questions: 0 | This quiz is open

Repaginate

Select multiple items



Return to: 13. UTS 1 ➡

Maximum grade 

Save

Total of marks: 0.00


+ a new question

+ from question bank

+ a random question

5. Pilih bentuk soal (ada 16 bentuk soal)

6. Pilih ***Multiple choice***



7. Pilih kategori soal yang tadi dibuat
8. Beri nama pertanyaan (misal: uts1)
9. Tulis Pertanyaan dan masukkan gambar, video, link, dll jika ada

MMP

My courses ▶

SISTER

Panduan MMP

This course ▶

🔍

ℹ

🔔

💬

▼ General

Category

Default for Rangkaian Listrik(C-TM-13952)-17182 (27)

Question name ⓘ

uts1

Question text ⓘ

Paragraph

**B**

*I*

☰

☷

🔗

🔗

🔗

🖼

🎥

📎

Dari gambar rangkaian berikut, carilah tegangan pada V1

Save changes

Cancel

Path: p

10. Scroll ke bawah dan tuliskan pilihan jawaban dengan memberi 100% jika pilihan jawaban benar, minimum pilihan jawaban 2.

MMP My courses ▶ SISTER Panduan MMP This course ▶ 🔍 ⓘ 🔔

▼ Answers

|          |  |
|----------|--|
| Choice 1 | <div>Paragraph B I [List Icons] [Link Icon] [Unlink Icon] [Image Icon] [Video Icon] [Attachment Icon]</div> <div>10 V</div> <div>Path: p</div> |
| Grade    | 100%   |
| Feedback | 100%   |
|          | 90%  |
|          | 83.33333%  |
|          | 80%  |
|          | 75%  |
|          | 70%  |
| Choice 2 | 66.66667%  |
|          | 60%  |
|          | 50%  |
|          | 40%  |
|          | 33.33333%  |
| Grade    | 30%  |
|          | 25%  |
|          | ....   |

Save changes Cancel

11. Klik Save changes dan soal akan ditampilkan dalam Edit quiz
12. Tampilan soal bisa dilihat dengan klik gambar Loop (kanan), di edit dengan klik gambar roda gigi (kiri) dan dihapus dengan klik gambar kotak sampah (kanan)
13. Tekan Save pojok kanan atas untuk menyimpan semua perubahan yang dilakukan

Questions: 20 | This quiz is closed

Maximum grade 10.00 Save


Repaginate Select multiple items


Total of marks: 20.00

 Shuffle ?

Page 1

Add


 1  UTS1 Besar tegangan V adalah...

  1.00 

Page 2

Add

 2  UTS10 Tegangan  $V_x$  dan  $V_y$  pada rangkaian adalah

  1.00 

Page 3

Add

 3  UTS11 Persamaan loop pada rangkaian adalah


  1.00 

Page 4

Add

## D. MENYUSUN DAN MENAMBAHKAN SOAL BARU *ESSAY*

1. Klik Add untuk menambah soal dengan pilihan tipe soal ***Essay***
2. Pilih kategori soal dan beri nama soal dan tuliskan soal yang jawabannya uraian dan bisa disertai unggah file.



3. Atur pilihan Respon yang harus diberikan, misalnya seperti pada gambar berikut, lalu simpan, dan tampilan akan kembali ke Edit quiz. Pengaturan seperti ini bersifat fleksibel karena unggah file hanya opsional dan bisa beberapa kali.

▼ Response Options

Response format

HTML editor ▼

Require text

Require the student to enter text ▼

Input box size

40 lines ▼

Allow attachments

Unlimited ▼

Require attachments ?

Attachments are optional ▼

Accepted file types ?

Accepted file types  Choose

No selection

► Response Template

Save changes

Cancel

4. Tampilan di mahasiswa akan seperti pada gambar dan mahasiswa dapat menjawab dengan teks yang disertai unggah file.

**Question 1**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Jelaskan

Paragraph

B

I

Path: p

Maximum size for new files: 100MB

File

You can drag and drop files here to add them.

## E. MEMBUAT SOAL DI PENYEDIA KUIS DI LUAR E-LEARNING (MMP)

Kuis juga dapat dibuat di penyedia laman quiz, dengan cara yang hampir sama. Berikut adalah beberapa penyedia laman quiz :

<http://quizstar.4teachers.org/>

<https://socrative.com/>

<https://www.quiz-maker.com/>

<https://www.quizbean.com/home>

<https://www.proprofs.com>

## F. PENILAIAN DAN EVALUASI QUIZ PILIHAN GANDA

1. Masuk ke e-learning dan buka mata kuliah yang melakukan kuis
2. Klik kuis yang dilakukan dan klik Attempts

### Soal UTS

Kerjakan soal-soal berikut

This quiz closed on Friday, 11 October 2019, 9:00 AM

Time limit: 2 hours

Grading method: Highest grade


Attempts: 31

[Back to the course](#)



## G. PENILAIAN DAN EVALUASI QUIZ ESSAY

1. Masuk ke e-learning dan buka mata kuliah yang melakukan kuis
2. Klik kuis yang dilakukan dan jika sudah tampil seperti gambar di bawah klik Pengaturan (roda gigi) dan pada Result pilih dan klik Manual grading



3. Klik Grade all pada bagian kanan
4. Setelah ada tampilan baru, scroll kebawah dan mulailah menilai dan bila perlu memberi komentar dengan cara membaca jawaban yang ada di kolom jawaban dan file yang dikirim (bila ada dan diwajibkan)
5. Klik pada tombol Save yang ada di kiri bawah atau tekan Enter

## Questions that need grading

Also show questions that have been graded automatically


| Q # | T   | Question name | To grade | Already graded                   | Total                        |
|-----|---|---------------|----------|----------------------------------|------------------------------|
| 40  |  | ps40          | 0        | 39 <a href="#">update grades</a> | 42 <a href="#">grade all</a> |


Comment


Paragraph


B


I














Path: p

Mark  out of 1.00

6. Untuk melihat hasil penilaian/Nilai keseluruhan, kembali ke menu quiz
7. Klik Roda gigi, pilih Result dan klik Grades atau yang lain (Statistik, Respon, dll) untuk melihat nilai dan melakukan Evaluasi.

Download table data as

Comma separated values (.csv)

Download

| Student name /<br>name                             | Email address           | State    | Started<br>on                  | Completed                   | Time<br>taken           | Grade/10.00 | Q. 1<br>/0.50 | Q. 2<br>/0.50 | Q. 3<br>/0.50 |
|--|-------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| IMANIYA<br>SYIDAH<br>910201079<br>View attempt     | imaniya06@gmail.com     | Finished | 9 April<br>2019<br>11:03<br>AM | 9 April<br>2019 12:13<br>PM | 1<br>hour<br>10<br>mins | 4.50        | ✓0.50         | ✓0.50         | ✓0.50         |
| FIKRI ALVIAN<br>ABIEL<br>910201103<br>View attempt | fikrialvian05@gmail.com | Finished | 9 April<br>2019<br>11:04<br>AM | 9 April<br>2019 12:13<br>PM | 1<br>hour<br>9<br>mins  | 5.50        | ✓0.50         | ✓0.50         | ✓0.50         |
| BALFASINDO<br>GUS<br>SAPUTRA<br>910201108          | balfasindo@gmail.com    | Finished | 9 April<br>2019<br>11:05<br>AM | 9 April<br>2019 12:15<br>PM | 1<br>hour<br>9<br>mins  | 6.00        | ✓0.50         | ✓0.50         | ✓0.50         |

**TERIMA KASIH**